

Molpro2015.1-pl44

ウェブページ

<http://www.molpro.net/>

バージョン

2015.1.44

ビルド環境

- Intel Parallel Studio 2017 update 8
- GCC 4.9.2 (必要なかったかも)
- Global Arrays Toolkit 5.7

ビルドに必要なファイル

- molpro.2015.1.44.tar.gz
- ga-5.7.tar.gz
- パッチファイル
 - (中身については /local/apl/lx/molpro2015.1.44/patches 以下をご確認ください)
 - (ほとんどはパラメータの変更が目的です。これらの適用でテスト結果が変わることもありません。)
 - work.patch
 - patch-argos-bininput.F
 - patch-common-cconf
 - patch-common-cconf1
 - patch-common-cref
 - patch-forces-forces_drv.F
 - patch-mrci-ciref.F
 - patch-util-zmatrix.F
 - patch-make-molver.mk
 - patch-cic-ltffortranint.h
- token

ビルド手順

```
#!/bin/sh

GA_VERSION=5.7
MOLPRO_VERSION=2015.1-pl44
MOLPRO_DIRNAME=molpro.2015.1.44
PARALLEL=12
BASEDIR=/home/users/${USER}/Software/Molpro/2015.1.44
MOLPRO_TARBALL=${BASEDIR}/molpro.2015.1.44.tar.gz
TOKEN=${BASEDIR}/token

WORKDIR=/work/users/${USER}
INSTALLDIR=/local/apl/lx/molpro${MOLPRO_VERSION}

GA_TARBALL=/home/users/${USER}/Software/GlobalArrays/5.7/ga-5.7.tar.gz
GA_INSTALLDIR=${WORKDIR}/ga-temporary
GA_INC=${GA_INSTALLDIR}

PATCH0=${BASEDIR}/work.patch
PATCH1=${BASEDIR}/patch-argos-bininput.F
PATCH2=${BASEDIR}/patch-common-cconf
PATCH3=${BASEDIR}/patch-common-cconf1
PATCH4=${BASEDIR}/patch-common-cref
PATCH5=${BASEDIR}/patch-forces-forces_drv.F
PATCH6=${BASEDIR}/patch-mrci-ciref.F
PATCH7=${BASEDIR}/patch-util-zmatrix.F
PATCH8=${BASEDIR}/patch-make-molver.mk
PATCH9=${BASEDIR}/patch-cic-ltffortranint.h
```

```
#-----  
umask 0022  
ulimit -s unlimited  
export LANG=C  
  
cd $WORKDIR  
if [ -d ga-${GA_VERSION} ]; then  
  mv ga-${GA_VERSION} ga_tmp  
  rm -rf ga_tmp &  
fi  
if [ -d ga-temporary ]; then  
  mv ga-temporary ga_tmp_tmp  
  rm -rf ga_tmp_tmp &  
fi  
if [ -d ${MOLPRO_DIRNAME} ]; then  
  mv ${MOLPRO_DIRNAME} molpro_tmp  
  rm -rf molpro_tmp &  
fi  
  
module purge  
module load scl/devtoolset-3  
module load intel_parallelstudio/2017update8  
  
tar xzf ${GA_TARBALL}  
cd ga-${GA_VERSION}  
  
export CFLAGS="-pc80"  
export FFLAGS="-pc80"  
export FCFLAGS="-pc80"  
export CXXFLAGS="-pc80"  
  
export F77=mpiifort  
export F90=mpiifort  
export FC=mpiifort  
export CC=mpiicc  
export CXX=mpiicpc  
export MPIF77=mpiifort  
export MPIF90=mpiifort  
export MPICC=mpiicc  
export MPICXX=mpiicpc  
export GA_FOPT="-O3 -ip -w -xHost"  
export GA_COPT="-O3 -ip -w -xHost"  
export GA_CXXOPT="-O3 -ip -w -xHost"  
  
./configure --with-blas8 \  
  --enable-i8 \  
  --prefix=${GA_INSTALLDIR}  
  
make -j ${PARALLEL}  
#make check  
make install  
cp config.log ${GA_INSTALLDIR}  
  
cd ../  
tar xzf ${MOLPRO_TARBALL}  
cd ${MOLPRO_DIRNAME}  
patch -p0 < ${PATCH0}  
patch -p0 < ${PATCH1}  
patch -p0 < ${PATCH2}  
patch -p0 < ${PATCH3}  
patch -p0 < ${PATCH4}  
patch -p0 < ${PATCH5}  
patch -p0 < ${PATCH6}  
patch -p0 < ${PATCH7}
```

```

patch -p0 < ${PATCH8}
patch -p0 < ${PATCH9}

export PATH="${GA_INSTALLDIR}/bin:$PATH" # where ga-config exists

CPPFLAGS="-I${GA_INSTALLDIR}/include" \
LDLFLAGS="-L${GA_INSTALLDIR}/lib" \
./configure --prefix=${INSTALLDIR} \
    --enable-mpp=ga-config \
    --enable-integer8 \
    --enable-slater

sed -i -e "s/pc64/pc80/g" CONFIG

LD_LIBRARY_PATH_ESC=`echo $LD_LIBRARY_PATH | sed -e 's/V/\\\\\\V/g`
sed -i -e "s/^VERBOSE.*$/VERBOSE=/" \
    -e "s/^LD_ENV=.*$/LD_ENV=$LD_LIBRARY_PATH_ESC/" CONFIG
unset LD_LIBRARY_PATH_ESC

make -j ${PARALLEL}
cp $TOKEN lib/.token

make tuning

## manually modify tuning parameters!
#sed -i -e "s/tuning-mindgm.*/tuning-mindgm 0001/" \
# -e "s/tuning-mindgc.*/tuning-mindgc 0001/" \
# -e "s/tuning-mindgr.*/tuning-mindgr 0001/" \
# -e "s/tuning-mindgl.*/tuning-mindgl 0001/" \
# -e "s/tuning-mindgv.*/tuning-mindgv 0001/" lib/tuning.rc

MOLPRO_OPTIONS="" make quicktest
MOLPRO_OPTIONS=-n2 make test
#make install # do it manually

```

メモ

- 9/7 更新: 導入当初のバージョンはシリアル版となっていました。9/6(月)に `--enable-mpp=ga-config` を追加して再インストールしています。
- シリアル版の quicktest、2 並列版の test は全てパスしています。
- 以降のバージョンに合わせて `-pc80` を指定してビルドしています。
- intel17 版は gcc9 版よりもわずかに速度が出る模様。
 - gcc でビルドする場合は `qexp, qabs, qfloat` を `exp, abs, real(値,kind=kind(real*16 変数名))` で置き換える必要がある。